

正面

背面

适用于：室内装饰LED灯带
低压软灯带(请以实物为准)

安装使用说明书



尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，
以备日后参考之用。

概述

产品特点：本产品采用双层铜箔覆膜柔性线路板，安装方便；工作电源采用24V特低电压，安全可靠；灯珠外表无外加覆盖物，亮度高；防硫化灯珠，寿命长。

适用场所：本产品适用于家庭、酒店、宾馆、商场的灯槽、暗槽、柜台、货架、艺术造型等室内装饰、辅助照明场所。

△ 安全注意事项

- 此灯带额定电压为DC24V，请勿超出规定范围使用。
- 请勿将灯带安装在不坚固或高温的物体上。
- 灯带不能放在地上拖拉，以免刮伤或损坏保护层。
- 为确保安全，安装、维修、检查灯带时，请委托专业人员操作。
- 此灯串的外部软缆或软线不能替换，如果灯具外部软缆或软线损坏，该灯具即应报废。
- 当灯带在包装盒里时，不要将其与电源连接，除非该包装适合用于展示的。
- 此灯带只能在室内使用。
- 警告：所有密封件都安装在位时，灯带才能使用。
- 本灯带不得与另一灯带电气连接。
- 此灯带的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具！。
- 请勿随意改造灯带，以免引起触电、火灾等事故。
- 本产品若为裸板结构需加装套管或其他保护措施后再使用，以免发生触电危险。
- 本产品输入电压为DC24V，请配用足够容量的24V恒压电源。

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED发光件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物在该部件中所有均质材料中的含量均在GB/T26572
规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
GB/T26572规定的限量要求。



适用于：室内装饰LED
低压软灯带(请以实物为准)

安装使用说明书



主要部件名称及安装方法

⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电。

1) 主要部件名称：




2) 剪切灯带：当整条灯带超过所需安装长度时，若需要剪断，请沿剪切位置剪断，否则将引起一个单元（50mm）的灯珠不亮。



3) 安装灯带：

- 把灯带贴到可靠安装位置，用手从一端向另一端慢慢抹平灯带，以保证贴合牢靠。
- 将灯带输入线的正、负极（红线为正极，黑线为负极）与足够容量的24V恒压电源的正、负极对应连接。
- 插上电源，点动开关试灯。



放在可靠安装位置

产品保修卡

产品名称 _____

型号规格 _____ 购买时间 _____

经销单位 _____

联系电话 _____

联系地址 _____

经销单位(盖章生效)

| 日期 | 维修记录 | 签名 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



感谢您购买美的产品

保修条例：

自购买之日起，灯带保用一年；
电子元件保用两年，塑件不保修。

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费上门维修服务，视情况更换零件或整个产品。由于工程安装原因导致防水胶条被腐蚀或损坏、接头和尾端的防水密封失效，我司不承担相应的责任。

美智光电科技股份有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

技术要求：

1. 尺寸：210 * 145 mm

2. 材质：70g书写纸