封面

封底

90mm (±0.5)

180mm (±0.5)

Midea | 美的照明

LED台灯使用手册

H-Power-2系列

MT-17Y1

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安装步骤

1、取出台灯，并将适配器输出端（DC端）插入底座电源孔中；



使用方法



1. 主灯开关键：轻触此键开启/关闭主灯；开启主灯默认3800K时为最大亮度，不拔电前提下，自动保存上次状态。
2. 将滑动调光的7档亮度设置为4个区间：前3档为休闲亮度（75-500Lux），第3-5档为舒缓亮度（500-1300Lux），第5-6档为提神亮度（1300-1800Lux），第6-7档为高亮亮度（1800-2300Lux）。
3. 环境感光键：轻触开启环境感光功能（再次则关闭此功能），锁定滑动调光功能，光感探头检测当前环境光，自动调整主灯光的亮度（无论当前任何色温，强制切换到初始色温3800K）。

4.学习光键：
将定时45分钟分为3个区间段：

1) 1-20分钟内，主灯光的色温会发生规律性提升，主灯光的亮度会根据环境光感应，做出相应的主灯光调节。

2) 20-30分钟内，主灯光的色温会发生规律性降低，主灯光的亮度在当前环境光下，主灯光功率会随着时间变化而相应降低；

3) 30-45分钟内，主灯光的色温会发生规律性提升，主灯光的亮度在当前环境光下，主灯光功率会随着时间变化而相应提升。

定时45分钟结束后，主灯呼吸3次提醒，持续循环该模式；
该模式存在时间误差，属正常现象。

⚠LED光源可能存在色差：
即使同型号商品光色及明亮度有可能存在差异；主灯光亮度在降低/提升阶段，功率也可能存在偏差。

5. 小夜灯键：开启或关闭小夜灯，主灯、小夜灯可独立工作。

产品特点

- 不可察觉等级频闪
- SMQ健康照明产品质量等级AAA级
- 滑动调光
- 无蓝光危害
- 高显色指数
- 多转轴设计
- 学习光
- 舒适色温
- 小夜灯
- 大发光面
- 超大角度
- 环境感光

产品保修说明

自购买日起，光源保用两年。电子件保修两年，塑料不保修。

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：

以下情况将不能获得免费服务：

1.使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。

2.一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。

3.正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

产品型号_____ 生产批号_____

购买时间_____ 联系电话_____

联系地址_____

销售单位_____

(盖章生效)

日 期	维修记录	签 名

美智光电科技股份有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号

邮编：335400 | 网址：www.midea.com

基本参数

产品型号：MT-17Y1

额定电压：100-240V~ 50/60Hz

额定电流：0.5A

额定功率：17W (84×0.2W/LED模块)

功率因数：0.5

灯珠色温：3000-5000K

显色指数：Ra98

SMQ健康照明产品质量等级：AAA级

建议夜晚时将色温调至4000K以下

适合读写的调节状态：灯具亮度调至最大亮度

执行标准：GB 7000.1-2015

GB 7000.204-2008

GB/T 17743-2021

备注：3800K色温（中心坐标点X=0.3900；Y=0.3850；G11=370000；G12=－210000；G22=250000）

常见故障排除

发生状况：灯不亮。

确认事项：1、电源适配器和电源插座是否紧密插合。

2、适配器输出端（DC端）和底座电源孔是否紧密插合。

处理方法：1、将电源适配器插头与电源插座紧密插合。

2、将适配器输出端（DC端）和底座电源孔紧密插合。

发生状况：操作按键无反应。

处理方法：操作触摸开关请勿过快，或将电源线拔掉，经过10秒后再重新插上。

使用注意事项

1、本灯具适用于室内使用，但不能在浴室或雨水淋到的地方使用，也不能在易燃物及腐蚀性气体或潮湿的环境下使用，不要将灯具放在不稳定的地方，以免引起事故。

2、使用时应使灯头发光面朝向桌面，灯头发光面距离桌面高度约400mm左右。使用时眼睛不要直视光源，避免产生目眩。

3、任何情况下都不要在灯具上覆盖任何物体，以防因积热损坏灯具或引起危险。

4、请勿把金属物件插入灯具的孔洞或缝隙内，以免发生危险。

5、请勿试图自行拆卸灯具（特别是光源部分），以免损坏灯具。

6、请勿用力拉扯电源线，手湿时不能接触电源插头，以防触电。

7、请勿直接触摸光源，以免对光源造成损坏。

8、如果长时间不通电使用，请关闭灯具，再次通电使用时需等3秒左右再按 ⏻ 开关键。

9、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或服务代理商或有类似资格的人来更换，以避免发生危险。

10、产品正常放置使用的平面不可大于6度倾斜。

LED光源维修说明：此灯具的光源应由制造商或其他服务代理商或有类似资格的人员来更换。

警告：
请勿将灯具安装于含静量高(例如工业油漆、工业胶水等)的密闭环境及禁止使用含静类、腐蚀性物质(例如酒精、天那水等)清洁和擦拭灯具，有可能产生化学反应影响产品质量的风险(例如灯具夹效、脱胶、亚克力开裂等)。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
适配器	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品正常使用期间无有毒有害物质泄漏风险
灯在意外损坏或寿终时，请按当地环保法规要求处理

450mm (±0.5)

折页方式：



折完之后：

正面　　反面

材质要求： 280g铜版纸

字体要求： 美的无界联动体

制作工序： 印刷+联机过油+裁切+折页+装盒

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤±0.5mm

颜色及 专色：单黑印刷

纹理要求

比例：按标注尺寸为准　　单位：mm

图纸名称：说明书模板

文件编号：QWI-05-001-F05 版本：A