

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发。

机密

标记(Mark)	处数(Qty.)	变更内容(EC Content)	变更原因(EC Reason)	变更号(EC No.)	时间(Date)	变更者(Proposer)
a						
b						
c						
d						

正面

使用说明书

美的智能球泡
天猫精灵AI版
TITIAL GENIE AI EDITION

产品简介

美的智能球泡，采用蓝牙模块与天猫精灵连接，通过天猫精灵语音控制，可实现开关灯和无线调光调色控制。本产品兼具墙壁开关三色调色控制功能。

使用须知

1. 安装前须断开电源，避免触电。
2. 拆卸灯座前须手动切断电源，请勿直接语音控制开关灯。
3. 智能球泡不宜在通风条件差或密闭的灯具中使用，避免接近可燃材料。
4. 不适用于外接调光控制装置。
5. 请勿长时间直视光源。
6. 请勿对球泡施加外力，以免损坏。
7. 本产品所有性能参数均在工作状态为5700K色温、100%亮度下测得。
8. 本包装包含型号标准代码为CMIT ID: 2018CP66228的无线发射射模块。

安装智能球泡

断开灯座电源，将智能球泡安装到E27灯座上。顺时针旋紧，打开开关。首次通电，灯的颜色为混色，亮度约为90%。

智能球泡与天猫精灵绑定

打开智能球泡的电源，对天猫精灵说“天猫精灵，绑定设备”。根据天猫精灵的提示完成添加智能球泡。绑定成功后，灯会闪烁3次。

如需修改灯的位置和名称，请打开天猫精灵APP->我的->智能家居->点击“查看全部”->点击列表中的灯进行设置。若需要对多个灯命名，需先绑定一个灯，设置好名称后再绑定下一个灯进行命名。

天猫精灵，绑定设备！

注：(1) 天猫精灵一次只能绑定一个灯。
(2) 若天猫精灵提示没有检测到智能设备或提示连接失败，请关灯，间隔10秒钟再打开；重试上述方法。若依然无法连接，请将球泡恢复出厂设置，再次尝试。

语音控制指令

- 开关灯指令
“天猫精灵，并开（或打开）新的灯，或打开所有的灯”
“天猫精灵，关灯（或关闭）新的灯，或关闭所有的灯”

调节亮度指令

“天猫精灵，把（卧室）灯的亮度调到（5-100）”
“天猫精灵，把（厨房）灯的亮度调到最大（最高）/最小（最低）”
“天猫精灵，把（客厅）灯的亮度调暗点”

调节色温指令

“天猫精灵，把（卧室）灯的色温调到（0-100）”
“天猫精灵，把（厨房）灯的色温调到最暖/最冷”
“天猫精灵，把（厨房）灯的色温调成冷色/冷色”
“天猫精灵，把（客厅）灯的色温调成暖色”

查询指令

“天猫精灵，（卧室）灯的状态怎样？”
“天猫精灵，（卧室）灯开了吗？”

背面

球泡解除与天猫精灵绑定

请确认智能球泡和天猫精灵音箱都处于开启状态。

打开天猫精灵APP->我的->智能家居->点击“查看全部”->点击列表中的灯->删除设备。天猫精灵会提示“解除成功”。同时灯会闪烁4次。

注：若球泡断电的情况下，在天猫精灵APP中的设备删除了，需将球泡恢复出厂设置，才能再次绑定天猫精灵。

恢复出厂设置

在智能灯关闭的状态下，并开关7次（间隔时间：5秒以内），第5次开灯时，灯会闪烁4次，第5次逐次亮起，表示已恢复出厂设置。

墙壁开关调色

打开灯时，球泡会保持上次关灯时的亮度和色温状态。关灯再开灯，可切换到下一个状态（间隔时间：5秒以内）。墙壁开关调色的三色色温状态为冷色/暖色/混色，亮度均为最大亮度。

产品规格

产品型号: BPZ420-630-57-E27
额定功率: 6W
额定电压: 220-240V~50/60Hz
工作电压: 56VAC
功率因数: 0.5
额定光通量: 420lm
色温: 3000-5700K
额定光效: 70lm/W
显色指数: 80
寿命: 15000h
配光类型: 精准配光
工作温度: -20~50℃
灯头: E27
尺寸: 60*60*108mm
执行标准: GB 24906 QMDGY01

环保清单

产品中有害物质含量		限值	
物质名称	铅 (Pb)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))
电子整机	0	0	0
LED光源	0	0	0
塑料件	0	0	0
纸壳	0	0	0

注：本产品符合RoHS 1.0及RoHS 2.0标准。
* 有害物质含量均符合RoHS 1.0及RoHS 2.0标准。
X 有害物质含量均符合RoHS 1.0及RoHS 2.0标准。
符合RoHS 1.0及RoHS 2.0标准。

10 符号是电子电气产品环保使用期限为10年。
该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收利用，不危害健康。

说明：本产品由美智光电科技有限公司出品，并负责生产前、售后服务和售后服务。本产品支持与天猫精灵连接，可实现天猫精灵语音控制本产品。其中“Midea”是美的集团的商标，天猫精灵是阿里巴巴集团的商标。如产品发生质量问题，请联系美智光电科技有限公司解决。

产品售后保修

感谢您购买美的产品

自购买之日起，若发生任何因制造工艺或元器件造成的损坏，美的“服务”总部将为用户提供免费上门维修服务。特殊情况更换零件或整个产品。光源保修两年，电子件保修两年，整机不保修。

注：使用不当引起的人为损坏，不在保修范围。产品寿命并不等同于质保期。

产品保修卡

产品名称: _____ 购买时间: _____
家电维修: _____
经销商: _____
联系电话: _____
联系地址: _____
经销商(盖章生效): _____

日期	维修记录	姓名

美智光电科技有限公司
公司地址: 江苏海门经济开发区 邮编: 335400
全国服务热线: 4008890315 | 网址: www.midea.com

Midea | 美的照明 检验 合格 2

展开尺寸: 200*100mm

尺寸: 说明书尺寸(风琴折页) 50*100mm

材质: 128g哑粉纸

印刷工艺: 四色印刷/专色(K:80=冷灰9C K:70=冷灰7C)

备注:

1.形式参考,说明书内容按照不同板块分页。

2.字体说明:正文(方正兰亭细黑)标题(方正兰亭准黑)

图号(Drawing No.)	材料描述(Material)				表面处理(Treatment)				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注(Remark)	
T O L E R A N C E	SCALE	GRADE	F	M	C	V	ANGLE	图幅	A4	共张	第张	第一角画法		产品型号	A60/6W/天猫精灵					
	0.5<R≤6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例	1:1			材料标记	128g哑粉纸					
	6<R≤30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)	A/0	批准/日期	洪杜莹/2019.03.05	图号	MPB-F1-BT3-F65							
	30<R≤120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1°	2°					审核/日期	付金雅/2019.03.05	零件名称	说明书					
	120<R≤400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2°	5°					美智光电科技有限公司		设计/日期	杨亮/2019.03.05	Part name	16100101004042			
	400<R≤1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-													
1000<R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-														